

Manual de Usuario

Base para Bocina Estrobo DAHUA DHI-HY-SGDZ

1. Descripción del producto

La base Dahua DHI-HY-SGDZ es un accesorio diseñado para facilitar la instalación de bocinas estrobo en sistemas de alarmas y notificación. Cuenta con un conector integrado en la estructura que simplifica la conexión eléctrica y garantiza una instalación rápida y segura.

2. Características principales

- Diseño compacto y robusto.
- Conector integrado para rápida conexión.
- Material resistente al calor y a impactos.
- Fácil montaje en pared o techo.

3. Especificaciones técnicas

Dimensiones: 125 mm × 80 mm × 12.1 mm

Material: ABS

Peso: 29 g

Temperatura de operación: -10 °C a 55°C

Color: Rojo

4. Instalación

Herramientas necesarias:

- Destornillador Philips.
- Taladro (opcional, si requiere perforar).
- Nivel.

Pasos de instalación:

1. Seleccionar ubicación:
 - Elija un lugar accesible y visible en pared o techo.
 - Asegúrese de que sea un área libre de obstrucciones.
2. Preparar la superficie:
 - Si es necesario, utilice un taladro para hacer los orificios donde se fijará la base.
3. Montar la base:
 - Fije la base con los tornillos incluidos, asegurándose de que quede nivelada.
4. Conectar la bocina estrobo:
 - Inserte los cables de la bocina en el conector integrado siguiendo la polaridad indicada.
 - Ajuste los tornillos del conector para asegurar la conexión.
5. Asegurar la bocina:
 - Coloque la bocina estrobo sobre la base y ajústela según las instrucciones específicas del modelo.

5. Conexión eléctrica

1. Cortar la energía: Antes de realizar conexiones, asegúrese de que el sistema esté apagado.
2. Conectar los cables:
 - Cable rojo (+): Conéctelo al terminal positivo.
 - Cable negro (-): Conéctelo al terminal negativo.
3. Verificar conexiones: Revise que los cables estén firmemente conectados y sin riesgo de cortocircuito.
4. Encender el sistema: Restaure la energía y pruebe la bocina estrobo para confirmar su funcionamiento.

6. Mantenimiento

- Limpie la base periódicamente con un paño seco para evitar acumulación de polvo.
- Inspeccione las conexiones eléctricas cada 6 meses para garantizar la continuidad y evitar falsos contactos.
- No exponga la base a líquidos o productos corrosivos.