



De Tyco Security Products

Llave inalámbrica de 2 botones DSC WS4949



Características que hacen la diferencia:

- Excelente relación costo/beneficio
- Llave inalámbrica de 2 botones, 3 canales
- Activación mediante 2 botones grandes resistentes a rayones
- Diseño compacto y atractivo
- 3 segundos de confirmación para botón de pánico
- LED integrado para confirmación de transmisión de la señal
- Tecnología confiable de 433 MHz
- Incluye baterías de litio de larga duración

La llave inalámbrica de 2 botones WS4949 agrega más valor y la comodidad de la tecnología inalámbrica a cualquier sistema de seguridad DSC al proporcionar a los usuarios una solución inalámbrica a precio competitivo incluyendo una cantidad de características y beneficios. La llave inalámbrica WS4949 permite que los usuarios tengan una sensación de control sobre sus sistemas de seguridad y sientan la confianza que brinda disponer de protección personal portátil dentro del hogar.

Compacta y amigable, la llave inalámbrica WS4949 trae dos botones resistentes a rayones que al ser activados realizan funciones de armar y desarmar. Cuando se presionan ambos botones simultáneamente se activa la función de pánico.

Fácil de usar

La llave inalámbrica WS4949 provee a los usuarios de un medio, simple y portátil, para armar y desarmar sus sistemas de seguridad. Los dos grandes botones de la unidad están claramente definidos para asegurar una activación libre de fallas en el momento de producirse una emergencia. Los botones de la WS4949 son programables y pueden ser asignados para realizar diferentes funciones.

Sensores y accesorios

Reducción de falsas alarmas

Para reducir las falsas alarmas hemos incorporado tiempos de confirmación de activación que requieren que los usuarios presionen y mantengan presionado un botón durante un período de tiempo para que la función sea ejecutada. Para activar las funciones de armar/desarmar de la WS4949, presione y mantenga presionado el botón correspondiente hasta que transcurra el tiempo de activación de un segundo. La WS4949 tiene incorporado un tiempo de confirmación de tres segundos en su función de pánico para ayudar a reducir las falsas alarmas. Para activar esta función ambos botones necesitan ser presionados simultáneamente.

Confirmación visual

Un indicador mediante un LED rojo ubicado entre los dos botones de la WS4949, destella indicando que la transmisión ha sido enviada al sistema de seguridad.

Valor agregado

La WS4949 utiliza tecnología confiable de 433MHz, baterías de litio de larga duración y es compatible con todos los receptores inalámbricos de DSC actuales.

Compatibilidad

La WS4949 es compatible con los siguientes receptores:

- Sistema de seguridad inalámbrico autocontenido bidireccional IMPASSA
- Sistema de seguridad inalámbrico bidireccional ALEXOR
- Sistema de seguridad inalámbrico autocontenido SCW9045/9047
- Receptores inalámbricos PowerSeries PC5132-433 / RF5132-433 / RF5108-433 / TR5164-433
- Teclados RFK PowerSeries RFK55XX-433
- Receptores inalámbricos MAXSYS PC4164-433 / RF4164-433
- Repetidor inalámbrico WS4920

Especificaciones

Dimensiones.....	57 mm x 32 mm x 13 mm (2 1/4" x 1 1/4" x 7/16")
Peso.....	18 g (0.6 onzas)
Batería.....	CR2025 (Litio, 3V)
Temperatura de trabajo.....	0° a 49°C (32° a 120°F)
Humedad relativa	5% a 93%