



Tag

Mando sin contacto para controlar los modos de seguridad

Se vende en paquetes de 3, 10 o 100 dispositivos



Acceso cómodo a un sistema

- Un mando Tag puede vincularse con 13 sistemas Ajax.
- Establezca el nombre y los permisos de acceso para cada mando en la app.
- Modifique los permisos de acceso del Tag en tiempo real: revoque, restrinja, cambie o amplíe el acceso de los usuarios a los sistemas y grupos de seguridad.
- Cada acción se registra en el historial de eventos, proporcionando un historial de las interacciones del sistema.

Resistencia al sabotaje

- Protección anticopia.
- Cifrado triple DES y cifrado por hardware AES con una clave de 128 bits.
- Confirmación de autorización. La función permite configurar la autenticación de dos factores para controlar los modos de seguridad del sistema, que requiere tanto un Tag como un código de acceso para la autorización.

Conexión y configuración

- El Tag se añade al sistema a través de la app presentando el mando al teclado en el menú de configuración.
- Los parámetros de acceso pueden modificarse en remoto.

Pass. El mismo dispositivo, pero en una forma diferente.

Tarjeta sin contacto para controlar los modos de seguridad.



1 2 3

Las líneas de productos **Superior, Fibra y Baseline** son mutuamente compatibles. Esto aporta múltiples posibilidades para construir sistemas de cualquier configuración.

Compatibilidad	Autenticación sin contacto	Características clave	Protección antisabotaje
<p>KeyPad Plus Jeweller KeyPad TouchScreen Jeweller KeyPad TouchScreen Fibra KeyPad S Plus Jeweller</p>	<p>Tecnología de comunicación DESFire®</p> <p>Estándar de funcionamiento ISO 14443-A (13.56 MHz)</p> <p>Cifrado Cifrado triple DES Cifrado por hardware AES con una clave de 128 bits</p>	<p>Usuarios asignados Nombre y permisos de acceso para cada mando en una app Ajax</p> <p>Hubs Ajax hasta 13 en memoria</p>	<p>Autenticación Protección contra la interceptación de señales</p>
Carcasa	Kit completo		
<p>Color Negro Blanco</p> <p>Dimensiones 45 × 32 × 0.6 mm 1.77" × 1.26" × 0.03"</p> <p>Peso 7 g 0.2 oz</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F</p> <p>Humedad de operación hasta 75%</p>	<p>3, 10 o 100 dispositivos (en función del kit) Guía rápida</p>		



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:
ajax.systems/support/devices/access-devices/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems