

## COIN HOPPER Contenedor y Dispensador Coinhopper



### Descripción

El Hopper es un dispensador de monedas y fichas nuevo y versátil que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones diferentes, como máquinas expendedoras y juegos. Está disponible con interfaz paralelo (HS) e interfaz ccTalk con 2 conectores (HPRO) o conector único (HPROLight). Sensor doble en la salida de monedas // autodiagnóstico con indicación de error // parada automática cuando la tolva está vacía // función antiataascos.

### Especificaciones Técnicas

- Para monedas y fichas de 21 a 30,5 mm de diámetro y de 1,6 a 3,3 mm de espesor con correa estándar.
- Para monedas y fichas de 16,25 a 21,55 mm de diámetro y de 1,0 a 3,3 mm de espesor con correa pequeña
- Disponible en 12 y 24 voltios DC
- 2 posiciones diferentes para enchufe de conexión
- Interfaz paralelo, USB o ccTalk
- La parte lógica del Hopper HS se alimenta con un voltaje de 12 V CC y puede montar una fuente de alimentación de 12 V CC. motor (MOD. HS-2012) o un motor de 24V DC (MOD. HS-2024).
- Solo un voltaje de 24V DC tiene que suministrarse para operar Hopper HPRO-2024. HPRO-2012 funciona con voltaje de 12 V CC.