

FICHA DE ESPECIFICACIONES HO-03C



Sensor magnético para puertas/ ventanas de madera, aluminio para empotrar con salida Normalmente Cerrado.
Contacto magnético totalmente estático para instalaciones comerciales, residenciales.

Características:

- Se utiliza para proteger puertas corredizas y ventanas donde el espacio es limitado.
- Colocación del contacto magnético de empotrar.
- Sensor Normalmente Cerrado N.C.
- GAD \geq 15 mm
- 15" (38cm) cables conductores
- El compuesto único de pegamento/epoxi protege el interruptor de lamina
- Conductores de alambre para facilitar conexión
- Para circuitos cerrados.
- Voltaje \leq 500 mA @ \leq 100 VDC, 3 W

MANUAL DE INSTALACIÓN HO-03C

1. Ubicar el sensor en la posición requerida, ya sea puerta / cortina / portones.
2. Utilizar cable de 2 hilos 2X22 no polarizado para alarma.
3. Conectar los hilos desde el sensor hasta la zona determinada y terminal GND dentro del Panel de alarma.
4. Revisar que los dos hilos queden perfectamente conectados a los tornillos en el contacto magnético.
5. Conectar en serie la resistencia requerida para compatibilidad del panel de alarma y el funcionamiento sea el correcto.
6. Cuando la separación ente ambos cuerpos magnéticos sea mayor a los 40 mm, se activara la alarma
7. Activa la sirena hasta que sea atendida la emergencia como corresponda en el sitio de la intrusión.
8. La instalación correcta evitara visitas no necesarias.

