

1080p al aire libre

Cámara wifi

con HDR y

Audio bidireccional

Ficha de datos

ADC-V724

www.alarma.com

© 2021 Alarma.com. Reservados todos los derechos. 210402



Especificaciones

Sensor de imagen: 1/3", 2 MP, 1920x1080, HDR

Compresión de grabación: H.264

Opciones de resolución en vivo: Hasta 1920 x 1080

Opciones de resolución de grabación: Hasta

1920 x 1080

Campo de visión horizontal: 117 grados

Campo de visión vertical: 65 grados **Campo de visión diagonal:** 140 grados

Wi-Fi: soporte 802.11:b/g/n/ac, 2,4 y 5 GHz

Protección de ingreso: IP66

Sensibilidad a la luz baja: 0,5 lux con infrarrojos

Rango de infrarrojos: Hasta ~49 pies (15 m)

Ajustes de imagen: Voltear, brillo, contraste, saturación, nitidez, exposición **Humedad de funcionamiento:** 20%-100%

(sin condensación) RH

Dimensiones (largo x ancho x alto): 2,5 x 2,5 x 4,5"

(6,35x6,35x11,43cm)

Requisitos

Fuera: Adaptador de corriente CC de 12 V - 1 A

(incluido)

Red: Conexión Wi-Fi (2,4 o 5 GHz) a

Internet de banda ancha

Descripción general

La ADC-V724 es la primera cámara para exteriores de Alarm.com con audio bidireccional, que permite disuadir proactivamente actividades no deseadas en la propiedad de un cliente. El potente análisis de video de Alarm.com puede detectar y alertar a los clientes sobre personas y animales activos en sus hogares o negocios. El audio bidireccional brinda a sus clientes el poder de disuadir a los visitantes no deseados. Además, gracias a la grabación integrada con Smart View, tus clientes pueden grabar videos cifrados localmente en una microSD (se vende por separado) y ver imágenes desde cualquier lugar.

Accesorios incluidos

Características

- Audio bidireccional para escuchar y hablar con los visitantes

- Micrófono y altavoz

- Video Analytics para una detección más inteligente y alertas relevantes

- Grabación integrada con Smart View para grabaciones continuas, locales y cifradas

- Alto rango dinámico (HDR)

- Wi-Fi (2,4 o 5 GHz)

- Audio incluido en los clips grabados para mayor conocimiento

- Funciona con el sitio web del cliente y la aplicación móvil de Alarm.com

- Montaje mejorado para estabilidad a largo plazo

- Acceso más fácil a la puerta de la tarjeta microSD

Guía LED

LED de estado	
	Apagado
	Encendido, arranque de la cámara
	Conexión de red local
	Conectado a Alarm.com
	Modo WPS
	Modo de punto de acceso Wi-Fi
	Sin local ni internet conexión
	Reinicio de la cámara a predeterminado de fábrica
	Restablecimiento de fábrica