

Mini sirena estroboscópica (para uso interior/exterior)

SL-1312-SA/R – con lente roja

SL-1312-SA/B – con lente azul

La sirena piezoeléctrica sincronizada y la luz estroboscópica LED ayudan a disuadir a cualquier posible ladrón.

Características:

- Sirena piezoeléctrica sincronizada y LED de larga duración.
- Disponible con lente roja o azul.
- Se monta en caja de empotrar de una sola unidad o en superficie (2 tornillos de montaje incluidos). La carcasa de plástico de alto impacto y el diseño resistente a la intemperie permiten... Para uso en interiores y exteriores.
- Conexión sencilla de 2 cables: rojo al positivo, negro al negativo. El sonido de la sirena de alarma es de 110 dB a 30 cm (1 pie) con 12 V CC. Tensión de funcionamiento: 6-15 V CC.
- Consumo de corriente: 90 mA a 12 V CC

Presupuesto:

Modelo	SL-1312-SA/R	SL-1312-SA/B
Color de la lente	Rojo	Azul
Sirena incorporada	Piezo	
Nivel de sonido	110 dB a 30 cm (1 pie) a 12 V CC	
Tensión nominal	12 V CC	
Tensión de funcionamiento	6-15 V CC	
Consumo de corriente (máx.)	90 mA a 12 V CC	
Conexiones	De rojo a positivo	
	Negro a negativo	
Dimensiones	2 15/16" x 4 7/8" x 1 7/8" (74 x 123 x 50 mm)	



SL-1312-SA/Rmostrado

SL-1312-SA/Bmostrado

LED

También disponible en ALARMA SECOLÓGICA®:

Luz estroboscópica LED con sirena SL-1301-SAQ



- Los LED duran hasta 50.000 horas.
- Incluye sirena de 100 dB.
- 54 LED para mayor brillo
- Proporciona respaldo de batería.
- Patrones de destello y velocidad de destello programables
- Disponible en rojo, azul, ámbar, transparente o verde.

Luces estroboscópicas LED SL-1301-EAQ / SL-1301-BAQ



- Los LED duran hasta 50.000 horas.
- Disponible en modelos de 12 o 32 LED.
- La serie EAQ ofrece patrones de destello y velocidad de destello programables.
- La serie EAQ ofrece respaldo de batería.
- Disponible en rojo, azul, ámbar, transparente o verde.

Luces estroboscópicas de tubo de xenón SL-126Q



- Potente luz de tubo de xenón
- 6-12 V CC
- Disponible en rojo, azul, ámbar, transparente o verde.

Lentes de repuesto SL-126LQ



Ámbar mostrado

- Disponible en rojo, azul, ámbar, transparente o verde.
- Compatible con las luces estroboscópicas de las series SL-1301 y SL-126.
- Plástico acrílex de alta resistencia al impacto y al calor.

Accesorios de montaje Serie SL-1901



SL-1901-DAQ

Se muestra la bajada del conducto.

- Cable de derivación SL-1901-DAQ
- Caja de conductos SL-1901-JAQ
- Compatible con los flashes de las series SL-1301 y SL-126.
- Se pueden instalar cajas de conductos y bajantes de conductos, juntos o por separado

GARANTÍA LIMITADA: Este producto SECO-LARM tiene una garantía contra defectos de material y mano de obra mientras se utilice en servicio normal durante un (1) año a partir de la fecha de venta al cliente original. La obligación de SECO-LARM se limita a la reparación o reemplazo de cualquier pieza defectuosa si la unidad se devuelve a SECO-LARM con el transporte prepagado. Esta garantía queda anulada si el daño es causado por o atribuible a actos de fuerza mayor, mal uso o abuso físico o eléctrico, negligencia, reparación o alteración, uso inadecuado o anormal, o instalación defectuosa, o si por cualquier otra razón SECO-LARM determina que dicho equipo no funciona correctamente como resultado de causas distintas a defectos de material y mano de obra. La única obligación de SECO-LARM es la única compensación para SECO-LARM y el comprador se limitará al reemplazo o la reparación, a discreción de SECO-LARM. En ningún caso SECO-LARM será responsable por daños personales o materiales, ya sean especiales, indirectos, incidentales o consecuentes, de cualquier tipo, que sufra el comprador o cualquier otra persona.

ALARMA SECOLÓGICA Estados Unidos, Inc.

16842 Millikan Avenue, Irvine, CA, 92606

Teléfono: (949) 261-2999 | (800) 662-0800 Fax: (949) 261-7326 Sitio

web: www.seco-larm.com Correo electrónico: sales@seco-larm.com



Copyright 2015 © SECO-LARM USA, Inc. Todos los derechos reservados.

La política de SECO-LARM es de desarrollo continuo. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho a

Los precios y las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. SECO-LARM no se responsabiliza de los errores tipográficos.

SECO-LARM® ENFORCER® CRIMEBUSTER® CBA SLI®

MI_SL-1312-SA_151110.docx