

Bobina para motor modelo WJKMPMTC01

WEJOIN

让我们一起努力

www.wejoin.com.cn



La bobina **WEJOIN WJKMPMTC01** es el repuesto interno (estator) diseñado para el motor de portón corredizo **WEJOIN WJKMP202**.

Está fabricada con un bobinado de cobre de alta pureza y aislamiento dieléctrico que soporta altas temperaturas, garantizando el flujo magnético necesario para accionar la apertura y cierre de portones pesados de hasta 1,800 kg. Cuenta con un protector térmico integrado que corta la corriente automáticamente al alcanzar los 130 °C para prevenir daños por sobrecalentamiento o trabajo continuo.

Datos técnica:

- **Producto:** Bobina / Estator de repuesto (WEJOIN WJKMPMTC01).
- **Compatibilidad:** Motor para portón corredizo WEJOIN WJKMP202 (hasta 1,800 kg).
- **Alimentación Eléctrica:** 110V AC ($\pm 10\%$) @ 50/60 Hz | Consumo: 2.7 A - 5.8 A.
- **Potencia:** 350 W nominal / 594 W–638 W absorbida.
- **Componentes de Apoyo:** Capacitor de arranque (20 μ F – 60 μ F + 14 μ F) y corte por sobretensión integrado a 130 °C.
- **Rendimiento:** 1,350 rpm (50 Hz) / 1,620 rpm (60 Hz) con rango de operación de -40 °C a +55 °C.
- **Construcción:** Bobinado de cobre con aislamiento dieléctrico y carcasa de aluminio inyectado a alta presión.